

# Bomba inteligente e-80X/e-80SCX

## Con tecnología de hydrovar® X

### Código del producto de ejemplo

Las diversas versiones de la línea e-80X/e-80SCX están identificadas por el número del código de producto. Este número es también el número de catálogo para la bomba. El significado de cada dígito en el número del código de producto se muestra a continuación. NOTA: No son posibles todas las combinaciones.

80X	4	0	1	K	E	M	T	X	W
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### Material del sello

(W) = BUNA/C/SC  
(Y) = EPR/C/TC  
(Z) = EPR/SIC/SIC

#### Motor/accionamiento

(X) = hydrovar X+(nivel alto)

#### Voltaje

(S) = 200-240 V (T) = 380-460 V (solo trifásico)

#### Polo-Hz-fase

(M) = 4-60-3 (2000-4000 RPM)\*  
(L) = 4-60-3 (1200-2000 RPM)\*

\* La frecuencia (Hz) indicada es la frecuencia de suministro.

#### Clasificación de HP

(A) = 2 (D) = 5,5 (G) = 15 (N) = 30  
(B) = 3 (E) = 7,5 (H) = 20  
(C) = 4 (F) = 10 (J) = 25

#### Recorte del impulsor

(P) = 5" (12,7 cm) (M) = 6,75" (17,145 cm) (G) = 8,5" (21,59 cm)  
(Q) = 5,5" (13,97 cm) (C) = 7" (17,78 cm) (H) = 9" (22,86 cm)  
(R) = 5,75" (14,605 cm) (D) = 7,25" (18,415 cm) (J) = 9,5" (24,13 cm)  
(A) = 6" (15,24 cm) (E) = 8" (20,32 cm) (K) = 10,5" (26,67 cm)  
(B) = 6,5" (16,51 cm) (F) = 8,25" (20,955 cm) (L) = 11" (27,94 cm)

#### Diámetro del impulsor

(1) = 11" (27,94 cm) (9) = 9,5" (24,13 cm) (7) = 7" (17,78 cm)

#### Dígito del tamaño de descarga

(0) = Ninguno (5) = 0,05" (0,127 cm)

#### Tamaño de descarga

(1) = 1" (2,54 cm) (2) = 2" (5,08 cm) (3) = 3" (7,62 cm)  
(4) = 4" (10,16 cm) (5) = 5" (12,7 cm) (6) = 6" (15,24 cm)

#### Serie de las bombas

(80X) = e-80 con tecnología hydrovar X

(80SCX) = e-80SC con tecnología hydrovar X

### Seguridad cibernética de los productos de Xylem:

Xylem valora la seguridad de su sistema y la disponibilidad de sus servicios críticos. Para obtener más información sobre las prácticas de seguridad cibernética de Xylem o para comunicarse con el equipo de seguridad cibernética, acceda a [xylem.com/security](http://xylem.com/security).

Obtenga más información  
sobre las bombas inteligentes  
Series e-80X/e-80SCX

